

## Коммерческое предложение

№ 19 от 10-05-2024

### [ИБП Энергия Smart 1000W \[1000Вт, 12В, стаб-ор, настен.\]](#)

22 900р.



Новая модель ИБП от бренда "Энергия", которая по задумке производителя должна постепенно сменить популярную линейку "Гарант".

Энергия Smart решает те же самые задачи, но имеет некоторые отличия в характеристиках, в частности: меньшее энергопотребление (а значит и меньше шум от вентилятора), наличие изменяемых настроек, возможность подключения к PC, вторая розетка для потребителей, а так же новый корпус

#### **Области применения:**

Насосы в системах отопления, аэрации, вытяжка;  
Аварийное освещение;  
Телекоммуникационное оборудование;  
Маломощные бытовые приборы.

#### **Особенности:**

Два года гарантии!  
Встроенный стабилизатор напряжения;  
Низкое собственное потребление;  
Интеллектуальное зарядное устройство;  
Синусоидальный выходной сигнал;  
Защита от короткого замыкания и перегрузок;  
Защита от глубокого разряда АКБ;  
Холодный старт;

Информативный ЖК-дисплей и звуковая сигнализация.

#### Технические характеристики ИБП Энергия Smart 1000W

<b>Номинальная мощность, Вт</b>	1000
<b>Диапазон входного напряжения сети (при котором устр-во не переходит на работу от АКБ), В</b>	140 - 280 ( $\pm 5\%$ )
<b>Номинальное выходное напряжение, В</b>	200...240 $\pm 2\%$ (работа в режиме стабилизации сети) 220/230 $\pm 5\%$ (режим инвертора)
<b>Размещение аккумуляторной батареи</b>	Внешнее
<b>Напряжение заряда батареи (настраиваемое), В</b>	13.8 - 14.5 (Основной заряд) 13.5 - 14.5 (Поддерживающий) 10.0 - 12.0 (Отключение)
<b>Тип крепления</b>	Настенный
<b>Напряжения аккумулятора, В</b>	12
<b>Ток заряда аккумулятора, А</b>	5/10/15/20/25/30 (настраивается)
<b>Выдерживает перегрузки</b>	до 125% в течении 60 сек.
<b>Уровень шума (1 метр), дБ</b>	менее 40
<b>Время переключения сеть-инвертор, мс</b>	8-12
<b>Длина кабеля к АКБ, м</b>	1,2
<b>Температура эксплуатации (<math>^{\circ}\text{C}</math>)</b>	0 ... +40
<b>Размеры, (Д*Ш*Г)мм</b>	320x300x135
<b>Вес без упаковки/в упак., кг</b>	10.84/11.84

#### Комплект поставки

ИБП Smart;  
Кабель питания IEC C13 с вилкой CEE 7/4 (Schuko);  
Запасной предохранитель;  
Кабель USB;  
Инструкция по эксплуатации / Паспорт;  
Гарантийный талон;  
Упаковка.

#### Документация

[Паспорт \(Руководство по эксплуатации\) ИБП Энергия Smart 1000W \(PDF\\_RUS\)](#)